

■ 試験条件

2025.4.17更新

温度条件：常温

電源：安定化電源（AC100V、50/60Hz）

負荷数：1灯～10灯の検証

※本試験は株式会社ビートソニック独自の試験結果であり、各社製調光器の動作を保証するものではありません。

※全ての試験は安定化電源を使用しており、商用電源では接続された機器の負荷変動により動作が本試験結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。

※10灯以上の調光について、設計的には試験結果と同様と考えますが、実際の動作は保証できかねますのでご容赦ください。

※調光器の機能設定は、工場出荷の状態を検証。機能設定しないと動作しない調光器は、LED調光可能な状態で検証。

※調光器の下限設定機能を検証。ツマミ0%位置で点灯する調光器は、下限設定機能を利用して下限照度(点灯し始めるところ)を調節することで、不点灯にできるかを検証。

LDF121D、122Dの場合

□は色番号を表しています。

メーカー	調光器型番		調光試験結果		電源ON時 フラッシュ ^{※1}	1回路あたり 最大接続灯数
			50Hz	60Hz		
Panasonic	NQ20203T	終了品	調光する ツマミ作動時にゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ中間位置で大きなちらつき生じる。ツマミ作動時に大きなゆらぎ生じる。 2灯：ツマミ作動時にツマミmin側で大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ中間位置で大きなちらつき生じる。ツマミ作動時に大きなゆらぎ生じる。 2灯：ツマミ作動時に大きなゆらぎ生じる。	無	28
	NQ20346		調光する ステップ1/7で点灯する(消灯状態がない) 1灯：ステップ5～max位置でゆっくり点滅する。 2灯：ステップ6～maxで不点灯となる。	調光する 1灯：ステップ5～max位置で点滅する。 2灯：ステップ6～maxで不点灯となる。 2～10灯：ステップ1/7で点灯する(消灯状態がない)	無	28
	WN57512	生産終了	調光する ツマミ作動時に大きなゆらぎ生じる。 1～2灯：ツマミ中間位置で大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時に大きなゆらぎ生じる。 1灯：大きなちらつき生じる。ツマミmax側で暗くなる。 2灯：ツマミ85%位置で大きなちらつき生じる。	無	22
	WN575149 (NP575143)	生産終了	調光する 1灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じる。 2～3灯：ツマミ80%位置で大きなちらつき生じ、ツマミmax側で暗くなる。 4灯：ツマミ70%位置で大きなちらつき生じる。 5灯：ツマミ60%位置でちらつき生じる。 1～6灯：正常に調光しない。 7～10灯：調光する。	調光する 1灯：ツマミ75%位置でちらつき生じツマミmax側で暗くなる。 2灯：ツマミ60～80%位置で不点灯となり、ツマミ90%位置で大きなちらつき生じる。 3灯：ツマミ85%位置で大きなちらつき生じ、ツマミ90%～max位置で不点灯となる。 4灯：ツマミ80%位置で大きなちらつき生じ、ツマミ85%位置で不点灯となる。 5灯：ツマミ50%位置でちらつき生じ、ツマミ50～70%位置で不点灯となる。 6灯：ツマミ65%位置で不連続調光が生じる。 1～6灯：正常に調光しない。 7～10灯：調光する。	無	56
	WN575280K	生産終了	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	112
	WNS57511□ (逆位相調光タイプ)		調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 ツマミ中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 スイッチONしたとき点灯するまでの時間に個体でばらつきがある。	調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 ツマミ中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 スイッチONしたとき点灯するまでの時間に個体でばらつきがある。	無	22
	WNS57583□ WNS575830□ (逆位相調光タイプ)		調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 ツマミ中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 スイッチONしたとき点灯するまでの時間に個体でばらつきがある。	調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 ツマミ中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 スイッチONしたとき点灯するまでの時間に個体でばらつきがある。	無	45
	WT57515□K		調光する 1～4灯：ツマミmax側で明るくならない。ツマミ作動時にゆらぎ生じる。 5～9灯：大きなちらつき生じ調光しない。 10灯：ツマミ中間位置で大きなちらつき生じる。ツマミ作動時に大きなゆらぎ生じる。	調光する 1～5灯：大きなちらつき生じ、ツマミmax側で明るくならない。 6～9灯：大きなちらつき生じ調光しない。 10灯：ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	70

Panasonic	WTA57583□K (逆位相調光タイプ)		調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)。 ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	45
	WTA575831□ ネームなし (逆位相調光タイプ)		ツマミ中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 スイッチONしたとき点灯するまでの時間に個体でばらつきがある。	ツマミ中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 スイッチONしたとき点灯するまでの時間に個体でばらつきがある。		
	WT57511□W WT57511□		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	22
	WTC57521□		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	22
	WTC57523□		調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	45
	WTC57582□ WT57572□ (逆位相調光タイプ)		調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)。 ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)。 ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	28
	WTC57583□ (逆位相調光タイプ)		調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)。 ツマミmin側でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)。 ツマミmin側でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	45
	WTY22173□ (タッチ式逆位相調光タイプ) リンクプラス		調光する ステップ中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能。	調光する ステップ中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。 作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能。	無	45
	WTY22473□ (逆位相調光タイプ) リンクプラス		調光する(スムーズ感がない) 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能。 9~10灯：ステップ中間位置で点灯しないことがある個体がある。	調光する(スムーズ感がない) 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能。 6~10灯：ステップ中間位置で点灯しないことがある個体がある。	無	45
	WTY24173□ (タッチ式逆位相調光タイプ) 3/4線式 リンクプラス		未調査	未調査		45
WTY521730□K (タッチ式逆位相調光タイプ)		調光する ステップ中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。	調光する ステップ中間位置でスイッチONしたとき点灯しないことがある個体がある。	無	45	
WTY521730□ (タッチ式逆位相調光タイプ)	終了品	作動時に小さなゆらぎ生じる。	作動時に小さなゆらぎ生じる。			
WTY54173□ (タッチ式逆位相調光タイプ)	生産終了	調光する(スムーズ感がない) 4~10灯：ステップmin~中間位置で点灯しないことがある個体がある。	調光する(スムーズ感がない) 4~10灯：ステップmin~中間位置で点灯しないことがある個体がある。	無	45	
神保電器	JEC-BN-RLE5,WJ-RLE5 NW-RLE5,NKW-RLE5 (正位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	70
	JEC-BN-RTE2,WJ-RTE2 NW-RTE2,NKW-RTE2 (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	28
UNITY (フレ・ライティング)	TLC-0003	生産終了品	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	無	42
	TLC-0005 (逆位相制御)		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
	UC211U		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	42

UNITY (フレ・ライティング)	UC212U	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	UC214U (逆位相制御)	調光する 1灯：大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で小さなゆらぎ生じる。	無	35
	UC216U (逆位相制御)	調光する 1灯：大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で小さなゆらぎ生じる。	無	35
	UC217U (逆位相制御)	調光する 1灯：大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で小さなゆらぎ生じる。	無	35
	UE36745EU	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 8～9灯：ツマミmax側でスイッチON時に数回点滅生じる個体がある。 10灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	UE45676EU UE45677EU	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 8～9灯：ツマミmax側でスイッチON時に数回点滅生じる個体がある。 10灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	UE49350EU (逆位相制御)	調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
	UE50964EU UE50966EU (逆位相制御)	調光する(スムーズに)	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	UE55448EU UE55449EU (逆位相制御)	調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
	UP37154EU	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	無	42
	UP37154GEU (逆位相制御)	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	UP37154GU (逆位相制御)	調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
	UP39672GEU,UP39673GEU, UP39675GEU (逆位相制御)	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	UP39672GU (逆位相制御)	調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
	UP39672U,UP39673U, UP39674U,UP39675U	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	無	42
	大光電機	DP-37154E	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	無
DP-37154G (逆位相制御)		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
DP-37154GE (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	無	42
DP-39672G,DP-39673G, DP-39674G,DP-39675G (逆位相制御)		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
DP-39672GE,DP-39673GE, DP-39674GE,DP-39675GE (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	無	42

大光電機	DP-40999G,DP-41000G, DP-41001G,DP-41002G (逆位相制御)リコタイプ°		調光する(ステップ感があるがスムーズに)	調光する(ステップ感があるがスムーズに)	無	42
	DP-41003G,DP-41004G, DP-41005G,DP-41006G (逆位相制御)付属リコなし					
	DP-41316G,DP-41317G, DP-41318G,DP-41319G (逆位相制御)		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
	DP-41316GE,DP-41317GE, DP-41318GE,DP-41319GE (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	DP-39672,DP-39673, DP-39674,DP-39675		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	無	42
	LZA-90306E		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax位置で点滅することがある、または点灯しないことがある個体がある。	無	42
	LZA-92794		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	112
ウオライティング (旧マックスレイ Lucon)	OP0734-04 (TR503)	終了品	調光する 1灯：ツマミ75%位置で小さなちらつき生じる。 2灯：ツマミ75%位置で大きなちらつき生じる。 3~10灯：ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する 1灯：ツマミ75%位置で小さなちらつき生じる。 2灯：ツマミ80%位置で大きなちらつき生じる。 3~10灯：ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	70
	OP0735-04 (TR1103)	終了品	調光しない 1~5灯：明るくならない。 6灯：ゆっくり点滅し明るくならない。 7~10灯：ツマミ70~80%位置で大きなちらつき生じる。	調光しない 1~4灯：明るくならない。 5~6灯：点灯しない。 7~10灯：ツマミ80%位置で大きなちらつき生じる。	無	154
ウオライティング (旧マックスレイ)	OP01230-04		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
	OP01346-00		調光する ツマミ作動時に微かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側でゆっくり点滅生じる個体がある。点滅が生じると調光できなくなる。	調光する ツマミ作動時に微かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側でゆっくり点滅生じる個体がある。点滅が生じると調光できなくなる。	無	112
	OP01534-00	終了品	調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
オーデリック	LC211		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	LC212	生産完了品				
	LC212P1		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	LC213	終了品				
	LC214 (逆位相制御)		調光する 1灯：大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で小さなゆらぎ生じる。	無	35
	LC216 (逆位相制御)		調光する 1灯：大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で小さなゆらぎ生じる。	無	35
	LC217 (逆位相制御)		調光する 1灯：大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時にmin側で小さなゆらぎ生じる。	無	35
	LC222	終了品	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	28
	LC223		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	28
	LC224		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	28
	LC702		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で1回明滅が生じて調光しなくなる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で1回明滅が生じて調光しなくなる個体がある。	無	112
LC1451	終了品	調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42	

コイズミ	AE36745E		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 8～9灯：ツマミmax側でスイッチON時に 数回点滅生じる個体がある。 10灯：ツマミmax側で 大きなちらつき生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	AE45676E AE45677E	生産完了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 8～9灯：ツマミmax側でスイッチON時に 数回点滅生じる個体がある。 10灯：ツマミmax側で 大きなちらつき生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	AE44056E	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	112
	AE44056E-A	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	112
	AE49350E (逆位相制御)		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
	AE50964E AE50966E (逆位相制御)	数量限定品/ 生産完了品	調光する(スムーズに)	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	42
	AE55448E AE55449E (逆位相制御)		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
	AEE690178	終了品	調光する 1灯： 大きなちらつき生じる。 2灯：ツマミ85%位置で ちらつき生じる。 2～10灯：調光する。	調光する 1灯： 大きなちらつき生じる。 2灯：ツマミ90%位置で ちらつき生じる。 2～10灯：調光する。	無	70
遠藤照明	RX-116WC		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	42
	RX-411W 1a		調光する 1灯： 大きなちらつき生じる。 2灯：ツマミmax位置にすると 調光できなくなる個体がある。 2～10灯：調光する。	調光する 1灯： 大きなちらつき生じる。 2灯：ツマミmax位置にすると 調光できなくなる個体がある。 2～10灯：調光する。	無	112
	X-207W	終了品	調光する 1～2灯：ツマミmax側で 大きなちらつき生じる。 3灯：ツマミ90%位置で ちらつき生じる。 4灯：ツマミ80%位置で 大きなちらつき生じる。 5～10灯：調光する。	調光する 1灯： ちらつき生じる。 2灯：ツマミmax側で 大きなちらつき生じる。 3灯：ツマミ95%位置で ちらつき生じる。 4～10灯：調光する。	無	112
	X-208W	旧カタログ製品	調光する 1灯： 明るくならない。 2～4灯： 明るくならず大きなちらつき生じる。 5～6灯：ツマミ80～90%位置でスイッチONしたとき 点灯しない。 6～7灯：ツマミ80%位置で 大きなちらつき生じる。 8～10灯：調光する。	調光する 1灯： 明るくならない。 2～4灯： 点灯しないまたは大きなちらつき生じる。 5灯：ツマミ90%位置で 大きなちらつき生じる。 6～7灯：ツマミ80%位置で 大きなちらつき生じる。 8～10灯：調光する。	無	154
東芝	WDG9001 (逆位相制御)	生産完了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	22
	WDG9012 (逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	34
	WDG9013 (逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	45
	WDG9051 WDG9051CW	生産完了品	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	70
Beat-Sonic OnlyOne	XD3 (逆位相制御)		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	8
ルートロン	DVCL-123P-JA		調光する ツマミ0%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) 1灯：ツマミ中間位置で ちらつき生じる。 作動時にゆらぎ生じる。 2～10灯：作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する 1灯：ツマミ中間位置で ちらつき生じる。 作動時にゆらぎ生じる。 2～10灯：作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	18

ルートロン	HWD-4NE-JA	生産終了品	調光する スイッチON時に点灯時間に個体差がある。 作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する スイッチON時に点灯時間に個体差がある。 作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	21
	HWD-5ND-JA	生産終了品	調光する ステップ0%位置で点灯する。 作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ステップ0%位置で点灯する。 作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	70
	QSGR-3PJA 3段階メインコントローラ + PHPM-PA-JA-WH		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	56
	QSGR-4PJA 4段階メインコントローラ + PHPM-PA-JA-WH		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	56
	QSGR-6PJA 6段階メインコントローラ + PHPM-PA-JA-WH		調光する(スムーズに)	調光する(スムーズに)	無	56
ファーストデザイン システム	FLC-800D		調光する ステップ0から明るさUP時にステップ98~99で1回明滅が生じる。	調光する ステップ0から明るさUP時にステップ99で1回明滅が生じる。	無	112
	FMD-0606/J/W 6回路シロントラ		調光する ステップ0から明るさUP時にステップ99で1回明滅が生じる。	調光する ステップ0から明るさUP時にステップFFで1回明滅が生じる。	無	42
大光電機	DP-37643 4回路シロントラ		調光する(ステップ式のためスムーズさに欠けるが安定した調光がされている)	調光する(ステップ式のためスムーズさに欠けるが安定した調光がされている)	無	42
	DP-39093 6回路シロントラ		調光する(ステップ式のためスムーズさに欠けるが安定した調光がされている)	調光する(ステップ式のためスムーズさに欠けるが安定した調光がされている)	無	42
	LSM-BBX03(位相制御用) + LSM-BTB01(専用タブレット)		調光する ステップ0からの明るさUP時にステップ88位置で消灯する。 OFFから100%ON時に1回明滅が生じる。	調光する ステップ0からの明るさUP時にステップ86~87位置で消灯する。 OFFから100%ON時に1回明滅が生じる。	無	84
遠藤照明	FX-426N 1a 無線コントロール		調光する ステップ0側からの明るさUP時にステップmax位置で1回明滅が生じる。	調光する ステップ0側からの明るさUP時にステップmax位置で1回明滅が生じる。	無	42
	FX-426NA 無線コントロール		調光する 13%位置から点灯する。 0%からの明るさUP時にmax側で1回明滅が生じる。 1灯：99%位置で大きなちらつき生じる。	調光する 10%位置から点灯する。 0%からの明るさUP時にmax側で1回明滅が生じる。 1灯：92~96%位置で大きなちらつき生じ、97~99%位置で消灯する。	無	42

※1 フラッシュとは電源ON時調光器のつまみ0又は絞っている時に電源を入れるとLED電球が一瞬明るく光る現象のこと。
つまみ30とはつまみ可動範囲(約300度の角度)に対して0%~100%とし、ほぼ30%の位置を示す。

計算式 (1回路あたりの最大接続灯数)

$$\frac{\text{(調光器の最大負荷容量 (VA or W) } \times 0.7)}{\text{Siphonの負荷 (VA)}} = \text{Siphonの最大接続灯数}$$

※調光器にLED電球の適合負荷容量が決められている場合は、その最大負荷容量で計算しています。
 ※複数回路の調光器の場合、回路数で決められた合計負荷容量で計算してください。(1回路の場合は、上記最大接続灯数を参照)

※調光が安定しない場合は、調光器のつまみを安定した位置でご使用ください。
 ※複数のランプを1つの調光器で調光する場合は、個体の明るさや点灯、消灯のタイミングにばらつきが生じる場合があります。

Only One