■試験条件

温度条件：常温
電源：安定化電源（AC100V、50/60Hz）
負荷数：1灯～10灯の検証
※本試験は株式会社ビートソニック独自の試験結果であり、各社製調光器の動作を保証するものではありません。
※全ての試験は安定化電源を使用しており、商用電源では接続された機器の負荷変動により動作が本試験結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
※10灯以上の調光について、設計的には試験結果と同様となると考えますが、実際の動作は保証できかねますのでご容赦ください。
※調光器の機能設定は、工場出荷の状態で検証。機能設定しないと動作しない調光器は、LED調光可能の状態で検証。
※調光器の下限設定機能は使用せずに検証(順次検証中)。ツマミ０%位置で点灯する調光器は、下限設定機能を操作して下限照度(点灯し始めるところ)設定できますが、下限照度の検証はしていません。

ＬＤＦ８６Ｄ、８７Ｄ、８８Ｄ、８９Ｄ、９８Ｄの場合

□は色番号を表しています。

８ＶＡ

メーカー	調光器型番		調光試験結果		電源ON時	1回路あたり
			５０Ｈｚ	６０Ｈｚ	フラッシュ※1	最大接続灯数
Panasonic	**NQ20203T**	終了品	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ８０%位置で大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ８０%位置で大きなちらつき生じる。	無	**18**
	NQ20346		調光する ステップ1/7で点灯する(消灯状態がない) 1灯：ｽﾃｯﾌﾟmax側でゆっくり点滅する。	調光する ステップ1/7で点灯する(消灯状態がない) 1灯：ｽﾃｯﾌﾟmax側でゆっくり点滅する。	無	**18**
	WN57512	生産終了予定	調光する ツマミ作動時大きなゆらぎ生じる(不安定な状態)。 1灯：大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時大きなゆらぎ生じる(不安定な状態)。 1灯：大きなちらつき生じる。	無	**14**
	WN575149 **(NP575143)**	生産終了予定	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1～6灯：ツマミ７０～８０%位置で暗くなり小さなちらつき生じ、消える個体もある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミ７０%位置で暗くなり、９０%位置で点滅する。消える個体もある。 2～4灯：ツマミ８０%位置で暗くなる。 5灯：ツマミ７５%位置で暗くなる。 6～8灯：ツマミ５０%位置で大きなちらつき生じる。 9灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつき生じる。	無	**35**
	WN575280K	生産終了予定	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**70**
	WNS57511□ **(逆位相調光タイプ)**		調光する ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時にゆらぎ生じる。 7～10灯：ツマミ中間位置で点滅生じる個体がある。	調光する ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる) ツマミ作動時にゆらぎ生じる。 7～10灯：ツマミ中間位置で点滅生じる個体がある。	無	**14**
	WNS57583□ **WNS575830□** **(逆位相調光タイプ)**		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 7～10灯：ツマミ８０～９０%位置で点滅生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1～2灯：ツマミ０%位置で点灯する。 7～10灯：ツマミ８０～９０%位置で点滅生じる個体がある。	無	**28**
	WT57515□K		調光する 1灯：点灯しない。 2～4灯：ツマミ中間～max位置でスイッチONしても点灯しない。 5～6灯：ツマミ中間位置でスイッチONしても点灯しない。 7～8灯：ツマミ中間位置でスイッチONして点灯しない個体がある。	調光する 大きなちらつきが生じるときがある。 1～2灯：点灯しない。 3～4灯：ツマミ中間～max位置でスイッチONしても点灯しない。 5～8灯：スイッチONして点灯しない個体がある。	無	**44**
	WTA57583□K **(逆位相調光タイプ)**		調光する ツマミ作動時にゆらぎ生じる。 7灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 8灯：ツマミ７０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 9灯：ツマミ７５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	調光する 7～8灯：ツマミ８０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 9灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ９０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	無	**28**
	WTA575831□ ネームなし **(逆位相調光タイプ)**					
	WT57511□W **WT57511□**		調光する ツマミ作動時にゆらぎ生じる。(下限設定にて多少ゆらぎは改善される)	調光する ツマミ作動時にゆらぎ生じる。(下限設定にて多少ゆらぎは改善される)	無	**14**
	WTC57521□		調光する ツマミ作動時にゆらぎ生じる。(下限設定にて多少ゆらぎは改善される)	調光する ツマミ作動時にゆらぎ生じる。(下限設定にて多少ゆらぎは改善される)	無	**14**

Panasonic	WTC57523□		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)	無	28
	WTC57582□ WT57572□ (逆位相調光タイプ)		調光する ツマミ作動時にゆらぎ生じる。 6～10灯：ツマミ中間位置で小さな点滅生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時にゆらぎ生じる。 7～10灯：ツマミ中間位置で小さな点滅生じる個体がある。	無	18
	WTC57583□ (逆位相調光タイプ)		調光する ツマミ作動時にゆらぎ生じる。 ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)	調光する ツマミ作動時にゆらぎ生じる。 ツマミ０%位置で点灯する。(下限設定にて不点灯にできる)	無	28
	WTY22173□ (ﾀｯﾁ式逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)		調光する(スムース感がないが) 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能。 6～10灯：ステップ中間位置で明滅が生じることがある個体がある。	調光する(スムース感がないが) 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能。	無	28
	WTY22473□ (逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)		調光する(スムース感がないが) 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能。	調光する(スムース感がないが) 1灯：使用不可。電源接続すると点灯してスイッチOFFでも点灯している。 ※2灯以上は使用可能。	無	28
	WTY521730□ (ﾀｯﾁ式逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)	終了品	調光する 7～10灯：中間位置レベルで小さな点滅生じる個体がある。	調光する 7～10灯：中間位置レベルで小さな点滅生じる個体がある。	無	28
	WTY54173□ (ﾀｯﾁ式逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)	生産終了予定	調光する(スムース感がないが)	調光する(スムース感がないが)	無	28
神保電器	JEC-BN-RLE5,WJ-RLE5 NW-RLE5,NKW-RLE5 (正位相制御)		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	44
	JEC-BN-RTE2,WJ-RTE2 NW-RTE2,NKW-RTE2 (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 7～8灯：ツマミ５５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 9灯：ツマミ６５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ７０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	調光する 1灯：ツマミmax側で大きなちらつきが生じる個体がある。 3～10灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	無	18
UNITY (ﾃｽ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)	TLC-0003	生産終了品	調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	26
	TLC-0005 (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 8～10灯：ツマミ中間位置で点滅する個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 7～10灯：ツマミ中間位置で点滅する個体がある。	無	26
	UC211U		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	26
	UC212U		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	26
	UC214U (逆位相制御)		調光する 1灯：ツマミmin～中間位置で大きなちらつき生じる個体がある。 7灯：ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 8灯：ツマミ中間位置でちらつき生じる個体があり、ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 9～10灯：ツマミ作動時にmax側でちらつき生じる個体がある。	調光する 1灯：ツマミmin側で大きなちらつき生じる個体がある。 7灯：ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 8灯：ツマミ中間位置でちらつき生じる個体があり、ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 9～10灯：ツマミ作動時にmax側でちらつき生じる個体がある。	無	22

UNITY (ﾃｽ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ)	**UC216U** **UC217U** **(逆位相制御)**		調光する 1灯：ツマミmin～中間位置で大きなちらつき生じる個体がある。 7灯：ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 8灯：ツマミ中間位置でちらつき生じる個体があり、ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 9～10灯：ツマミ作動時にmax側でちらつき生じる個体がある。	調光する 1灯：ツマミmin側で大きなちらつき生じる個体がある。 7灯：ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 8灯：ツマミ中間位置でちらつき生じる個体があり、ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 9～10灯：ツマミ作動時にmax側でちらつき生じる個体がある。	無	**22**
	UE36745EU		調光する 3灯：ツマミmax側で点滅生じる。 4～10灯：ツマミ作動時に９０%位置で１回点滅生じる。	調光する 3～6灯：ツマミmax側で点滅生じる。 7～10灯：ツマミ作動時に９０%位置で１回点滅生じる。	無	**26**
	UE45676EU **UE45677EU**		調光する 3灯：ツマミmax側で点滅生じる。 4～10灯：ツマミ作動時に９０%位置で１回点滅生じる。	調光する 3～6灯：ツマミmax側で点滅生じる。 7～10灯：ツマミ作動時に９０%位置で１回点滅生じる。	無	**26**
	UE49350EU **(逆位相制御)**		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 8～10灯：ツマミ中間位置で点滅生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 8～10灯：ツマミ中間位置で点滅生じる個体がある。	無	**26**
	UE50964EU **UE50966EU** **(逆位相制御)**		調光する 6～10灯：大きなちらつき生じる個体がある。	調光する 7～10灯：大きなちらつき生じる個体がある。	無	**26**
	UP37154EU		調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**26**
	UP37154GU **(逆位相制御)**		調光する 8灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 9灯：ツマミ７０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 9灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	無	**26**
	UP39672GU **(逆位相制御)**		調光する 8灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 9灯：ツマミ７０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 9灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	無	**26**
	UP39672U,UP39673U, **UP39674U,UP39675U**		調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**26**
大光電機	**DP-37154E**		調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**26**
	DP-37154G **(逆位相制御)**		調光する 8灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 9灯：ツマミ７０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 9灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	無	**26**
	DP-39672G,DP-39673G, **DP-39674G,DP-39675G** **(逆位相制御)**		調光する 8灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 9灯：ツマミ７０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 9灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	無	**26**
	DP-40999G,DP-41000G, **DP-41001G,DP-41002G** **(逆位相制御)ﾘﾓｺﾝﾀｲﾌﾟ**		調光する(ステップ感があるが) 6～10灯：ツマミmin～中間位置で点滅生じることがある個体がある。	調光する(ステップ感があるが) 5～10灯：ツマミmin～中間位置で点滅生じることがある個体がある。	無	**26**
	DP-41003G,DP-41004G, **DP-41005G,DP-41006G** **(逆位相制御)付属ﾘﾓｺﾝなし**					

	DP-41316G,DP-41317G, DP-41318G,DP-41319G (逆位相制御)		調光する 8灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 9灯：ツマミ７０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 9灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。 10灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	無	**26**
	DP-39672,DP-39673, DP-39674,DP-39675		調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**26**
	LZA-90306E		調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ３０%位置で小さな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**26**
	LZA-92794		調光する スイッチON時に点灯しない個体がある。	調光する ツマミmax側でスイッチON時に点灯しない個体がある。	無	**70**
ｳｼｵﾗｲﾃｨﾝｸﾞ (旧ﾏｯｸｽﾚﾚｲ Lucon)	**OP0734-04 (TR503)**	終了品	ツマミ ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmin側で大きなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmin側で大きなゆらぎ生じる。	無	**44**
	OP0735-04 (TR1103)	終了品	**点灯しない** (点灯するときがあるが不安定)	**点灯しない** (点灯するときがあるが不安定)	無	**96**
	OP01230-04		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	ツマミ ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**26**
	OP01346-00		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**70**
	OP01534-00	終了品	調光する ツマミmax側でスイッチON時に点灯する時間に個体差がある。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミmax側でスイッチON時に点灯する時間に個体差がある。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**26**
オーデリック	**LC211**		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**26**
	LC212		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**26**
	LC213	終了品				
	LC214 (逆位相制御)		調光する 1灯：ツマミmin～中間位置で大きなちらつき生じる個体がある。 7灯：ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 8灯：ツマミ中間位置でちらつき生じる個体があり、ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 9～10灯：ツマミ作動時にmax側でちらつき生じる個体がある。	調光する 1灯：ツマミmin側で大きなちらつき生じる個体がある。 7灯：ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 8灯：ツマミ中間位置でちらつき生じる個体があり、ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 9～10灯：ツマミ作動時にmax側でちらつき生じる個体がある。	無	**22**
	LC216 (逆位相制御)		調光する 1灯：ツマミmin～中間位置で大きなちらつき生じる個体がある。 7灯：ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 8灯：ツマミ中間位置でちらつき生じる個体があり、ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 9～10灯：ツマミ作動時にmax側でちらつき生じる個体がある。	調光する 1灯：ツマミmin側で大きなちらつき生じる個体がある。 7灯：ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 8灯：ツマミ中間位置でちらつき生じる個体があり、ツマミ作動時にちらつき生じる個体がある。 9～10灯：ツマミ作動時にmax側でちらつき生じる個体がある。	無	**22**
	LC217 (逆位相制御)		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmin～中間位置で大きなちらつき生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**22**
	LC222	終了品	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**18**
	LC223		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**18**
	LC224		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**18**
	LC701	終了品	調光する スイッチON時に点灯する時間に少し個体差がある。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する スイッチON時に点灯する時間に少し個体差がある。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**70**
	LC702		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 2～10灯：ツマミmax側でスイッチONした時に点灯しない個体がある。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 2～10灯：ツマミmax側でスイッチONした時に点灯しない個体がある。	無	**70**

	LC1451	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 7灯：ツマミ６０%位置で大きなちらつき生じる。 8灯：ツマミ５５%位置で大きなちらつき生じる。 9灯：ツマミ６０%位置で不連続調光が生じ全光となりツマミ作動で暗くしても４５%位置まで変化せず調光しない。 10灯：ツマミ５５%位置で不連続調光が生じ全光となりツマミ作動で暗くしても４０%位置まで変化せず調光しない。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 9～10灯：ツマミ７０%位置で不連続調光が生じ全光となる。	無	**26**
コイズミ	**AE36745E**		調光する 3灯：ツマミmax側で点滅生じる。 4～10灯：ツマミ作動時に９０%位置で１回点滅生じる。	調光する 3～6灯：ツマミmax側で点滅生じる。 7～10灯：ツマミ作動時に９０%位置で１回点滅生じる。	無	**26**
	AE45676E **AE45677E**	数量限定品	調光する 3灯：ツマミmax側で点滅生じる。 4～10灯：ツマミ作動時に９０%位置で１回点滅生じる。	調光する 3～6灯：ツマミmax側で点滅生じる。 7～10灯：ツマミ作動時に９０%位置で１回点滅生じる。	無	**26**
	AE44056E	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 4～10灯：ツマミmin側からmaxへの作動時に８０%位置で点滅生じ、ツマミmaxからmin側への作動時にmin側で１回明るくなる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 5～10灯：ツマミmin側からmaxへの作動時に８０%位置で点滅生じ、ツマミmaxからmin側への作動時にmin側で１回僅かに明るくなる。	無	**70**
	AE44056E-A	終了品	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1～3灯：ツマミ３０%～４０%位置で不連続調光が生じる。 4灯：ツマミmax側で点滅生じる。 5～10灯：ツマミmin側からmaxへの作動時に８０%位置で点滅生じ、ツマミmaxからmin側への作動時にmin側で１回明るくなる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 1～3灯：ツマミ４０%位置で不連続調光が生じる。 4～8灯：ツマミmax側で点滅生じる。 9～10灯：ツマミmin側からmaxへの作動時に８０%位置で点滅生じ、ツマミmaxからmin側への作動時にmin側で１回明るくなる。	無	**70**
	AE49350E **(逆位相制御)**		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 8～10灯：ツマミ中間位置で点滅生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 8～10灯：ツマミ中間位置で点滅生じる個体がある。	無	**26**
	AE50964E **AE50966E** **(逆位相制御)**	数量限定品	調光する 6～10灯：大きなちらつき生じる個体がある。	調光する 7～10灯：大きなちらつき生じる個体がある。	無	**26**
	AEE690178	終了品	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマミmax側で大きなちらつき生じるか、または個体により少し暗くなる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：ツマ８５%位置で大きなちらつき生じる。	無	**44**
遠藤照明	**RX116WC**		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**26**
	RX-411W 1a		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 2～6灯：ツマミmax位置でスイッチON時に全光になる時間がかかる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 2～6灯：ツマミmax位置でスイッチON時に全光になる時間がかかる個体がある。	無	**70**
	X-207W	終了品	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：点灯しない。ツマミ０%側からUP操作すると点灯するが大きなちらつき生じる。	調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1灯：点灯しない。	無	**70**
	X-208W		調光する ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。 1～4灯：点灯しない。 5～10灯：ツマミmax側でスイッチON時に点灯しない個体がある。	調光する 1～4灯：点灯しない。 5灯：点灯しないことがある。 6灯：ツマミ中間位置でスイッチON時に点灯しない個体があり、ゆらぎ生じる。 7灯：ツマミ中間位置で大きなゆらぎ生じる。	無	**96**
東芝	**WDG9001** **(逆位相制御)**	在庫限り	調光する ツマミ８５%位置で僅かな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 5～9灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	調光する ツマミ８５%位置で僅かな不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 7～9灯：ツマミ８５%位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	無	**14**
	WDG9012 **(逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)**		調光する 7～10灯：ツマミ８０%位置で点滅生じる個体がある。	調光する 7～10灯：ツマミ８０%位置で点滅生じる個体がある。	無	**21**
	WDG9013 **(逆位相調光ﾀｲﾌﾟ)**		調光する 7～10灯：点滅生じる個体がある。	調光する 7～10灯：点滅生じる個体がある。	無	**28**

	WDG9051 **WDG9051CW**	在庫限り	調光する ツマミ７０～８０%位置で不連続調光が生じる。 ツマミ作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ８０%位置で不連続調光が生じる。 ツマミ作動時にゆらぎ生じる。	無	**44**
Beat-Sonic OnlyOne	**XD3** **(逆位相制御)**		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 5灯：ツマミ中間位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。 5灯：ツマミ中間位置で大きなちらつきが生じる個体がある。	無	**5**
ルートロン	**DVCL-123P-JA**		調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ツマミ作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**11**
ルートロン	**HWD-4NE-JA**		調光する 作動時に小さなゆらぎ生じる。	調光する ステップmin側で小さなゆらぎ生じる。 作動時に小さなゆらぎ生じる。	無	**13**
	HWD-5ND-JA		調光する ステップ０%位置で点灯する。 作動時に僅かなゆらぎ生じる。	調光する ステップ０%位置で点灯する。 作動時に僅かなゆらぎ生じる。	無	**44**
	QSGR-3PJA　3ｿﾞｰﾝﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ **＋PHPM-PA-JA-WH**		調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	無	**35**
	QSGR-4PJA　4ｿﾞｰﾝﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ **＋PHPM-PA-JA-WH**		調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	無	**35**
	QSGR-6PJA　6ｿﾞｰﾝﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ **＋PHPM-PA-JA-WH**		調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	無	**35**
ﾌｧｰｽﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｼｽﾃﾑ	**FLC-800D**		調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	無	**70**
	FMD-0606/J/W **6回路ｼｰﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ**		調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	無	**26**
大光電機	**DP-37643** **4回路ｼｰﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ**		調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	無	**26**
	DP-39093 **6回路ｼｰﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ**		調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	無	**26**
	LSM-BBX03(位相制御用) **＋LSM-BTB01(専用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ)**		安定した調光がされている。	安定した調光がされている。	無	**53**
遠藤照明	**FX-426N 1a** **無線ｺﾝﾄﾛｰﾙ**		調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	調光する ステップ式のためスムースさに欠けるが安定した調光がされている。	無	**26**
	FX-426NA **無線ｺﾝﾄﾛｰﾙ**		調光する(スムースさに欠けるが) 15%位置から点灯する。 0%からの明るさUP時にmax側で１回明滅が生じる場合がある。 1灯：min～94%位置で小さなちらつき生じることがある個体がある。95～98%位置で点滅し、99%位置で暗く点滅する個体がある。	調光する(スムースさに欠けるが) 11%位置から点灯する。 0%からの明るさUP時にmax側で１回明滅が生じる場合がある。 1灯：85～93%位置で点滅し、94～97%位置で暗く点滅し、98～99%位置で消灯する個体がある。	無	**26**

※1　フラッシュとは電源ＯＮ時調光器のツマミ０又は絞っている時に電源を入れるとＬＥＤ電球が一瞬明るく光る現象のこと。
ツマミ３０とはツマミ可動範囲(約３００度の角度)に対して０%～１００%とし、ほぼ３０%の位置を示す。

計算式（1回路あたりの最大接続灯数）

$$\frac{\text{（調光器の最大負荷容量 (VA or W）×0.7)}}{\text{Siphonの負荷 (VA)}} = \text{Siphonの最大接続灯数}$$

※調光器にＬＥＤ電球の適合負荷容量が決められている場合は、その最大負荷容量で計算しています。
※複数回路の調光器の場合、回路数で決められた合計負荷容量で計算してください。（１回路の場合は、上記最大接続灯数を参照）

※調光が安定しない場合は、調光器のツマミを安定した位置でご使用ください。
※複数のランプを1つの調光器で調光する場合は、個体の明るさや点灯、消灯のタイミングにばらつきが生じる場合があります。

Only One